

# 取扱説明書

ホビーロボット&エレクトロニクス

★ infohobby

<http://www.infohobby.jp>



**名称：** Mi 用簡易圧接パンチ

**型式：** IHT / 05001DH

**仕様：** 適合製品 Mi [52484- \*\* 10] 2極 ~ 15極(日本モレ)

**適合電線** AWG#26, AWG#28(被服外形 0.85mm ~

参考：フラットケーブルは AWG#28 相当です。

## [使用方法]




- 1) コネクタに電線を借り止めします。  
同時に、電線の先端長さを揃えてください。



- 2) ドライバーの枝など、鉄より柔らかいもので  
圧接パンチを叩いて電線を押し込みます。

**堅い物で叩くと、パンチがつぶれてしまいますので  
ご注意ください。**


**ポイント！** パンチの底面が密着するまで電線を押し込んでくださ



- 3) 圧接品質の確認を行います。

### 圧接深

左図 A 寸法を確認します。(規格値 0.675mm ± 0.125mm )  
簡易圧接パンチでは、平らな面で押しきる事で正規  
の A 寸法になるよう設計されています。



### 先端突出し量

左図 A 寸法を確認します。(規格値 0.5mm 以内 )

ホームページにてさらに詳しい説明があります。ご確認ください。